

GREENPOWER
POWER EQUIPMENT



گاز طبیعی، انرژی سبز، انگیزه‌ای بی پایان

موتور برق گازسوز NG/LPG Gas Generator

آدرس: تهران. پونک شمالی، خ سردار جنگل، خ شهید طباطبایی، پلاک 1، ساختمان پارسا، طبقه 2، واحد 4
تلفن: 28425858

کدپستی: 1476943619

انبار: تهران. سعدی جنوبی. طبقه منفی یک. پلاک 12

وبسایت: www.delcosanat.com



مزایای موتور برق گازسوز:

- صرفه جویی اقتصادی (بیش از ۹۵٪ نسبت به نوع بنزینی)
- کاهش هزینه پرداختی نسبت به هزینه برق شهری
- دسترسی آسان به گاز شهری
- سهولت استفاده و نگهداری آسان
- ایمنی بالا و حذف خطرات نگهداری بنزین
- ۲۵ درصد افزایش دوام و طول عمر دستگاه نسبت به نوع بنزینی
- پاکي و تمیزی (بدون دود، حافظ سلامتی شما و محیط زیست)

MODEL	CC3000-NG/LPG	CC7000-NG/LPG	CC7000AT-NG/LPG
Fuel type	NG & LPG two-use	NG & LPG two-use	NG & LPG two-use
Frequency (Hz)	50	50	50
Running power (NG / LPG) (KW)	2 / 2.25	5 / 5.5	5 / 5.5
Peak power (NG / LPG) (KW)	2.25 / 2.5	5.4 / 6	5.4 / 6
DC Voltage (V) / Current (A)	12V/8.3A	12V/8.3A	12V/8.3A
Generator type	Single phase AC Synchronization with Brush		
Engine model number	172F	190F	190F
Engine type	Single cylinder, 4-Stroke, OHV, Forced Air-cooled		
Displacement (cc)	224	439	439
Starting method	Recoil start / Electric start	Recoil start / Electric start	Automatic Transfer Switch (ATS)
Ignition system	Transistored coil ignition (T.C.I.)		
Engine oil capacity (L)	0.6	1.1	1.1
Gas fuel consumption (NG / LPG)	0.55m ³ /h / 0.6KG	1.4m ³ /h / 1.5 KG	1.4m ³ /h / 1.5 KG

ویژگی محصولات:

- طراحی موتور بر پایه گازسوز
- میکسر گاز (قابلیت سازگاری با گاز شهری و گاز مایع)
- استارت الکتریکی به همراه باتری خشک ۱۲ ولت
- رگلاتور ولتاژ اتوماتیک (کاهش نوسانات الکتریکی)
- ساعت کارکرد (جهت نگهداری و بازدیدهای دوره ای)
- لرزه گیر (کاهش ارتعاشات دستگاه)
- سیستم محافظ روغن (جلوگیری از استارت دستگاه هنگام کمبود روغن)



یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

آدرس: تهران، پونک شمالی، خ سردار جنگل، خ شهید طباطبایی، پلاک ۱، ساختمان پارسا، طبقه ۲، واحد ۴
 تلفن: 28425858
 کدپستی: 1476943619

انبار: تهران، سعدی جنوبی، طبقه منفی یک، پلاک ۱۲
 وبسایت: www.delcosanat.com

